TSE Datensicherung MDMS-3

Bitte führen Sie regelmäßig eine Datensicherung der TSE durch.

Schritt 1: Bitte rechnen Sie die Kasse bevor Sie eine Datensicherung durchführen ab.

(Finanzbericht Z1)

Schritt 2: Schalten Sie die Kasse über den Netzschalter aus.

Schritt 3: Entnehmen Sie die TSE aus der Kasse und stecken Sie diese TSE in Ihren PC.

Schritt 4: Starten Sie die MDMS-3 PC Software (die MDMS Software ist ausschließlich für Windows

Datentransfer

Betriebssysteme geeignet) und klicken Sie auf den Button Datentransfer.

	🌄 MDMS 3.0.1	39 Professional Beta			
		Laufwerk wählen			
Schritt 4: Klicken Sie auf den Button Laden	U	D:\ TSE (Swissbit TSE)	•	Laden	
			€ Series Verbindungs	regeterid Freedomi Sogin Sversuch. Dies	
Schritt 5: Der Login wird durch die MDMS I	PC Softwa	re durchgeführt	kann ca. 30 dauern. Bitte	Sekunden e warten	

Schritt 5: Der Login wird durch die MDMS PC Software durchgeführt. 💾

Schritt 6: Die Einzeldaten und die TSE Informationen werden ihnen beim erfolgreichen Login angezeigt.

Update / Nev Letzte Veränderung Indo Unterstützt Attualiserung Montag, 15. Mai 2021 Samda NR-500 ViGER 03.013 Senal: NR5xX2005AXC00074 True Neu Montag, 15. Mai 2021 Samda NR-500 ViGER 03.008 Senal: NR5xX2005AXC00074 True Update / Nev Letzte Veränderung Info Unterstützt Montag Aktualisierung Montag, 15. Mai 2021 Samda NR-500 ViGER 03.008 Senal: NR5xX20085AXC00074 True Montag Aktualisierung Montag, 15. Mai 2021 Sinski NR-500 ViGER 03.008 Senal: NR5xX20085AX20085AX True Montag Aktualisierung Montag, 31. Mai 2021 Sinski Sit/" True True Senale / Sinski Sit/" Version: HW-V: 1.0.4 FFac: SD True Senale / Sinski Sit/" Senale / Sinski Sit/" Version: HW-V: 1.0.4 FFac: SD Senale / Sinski Sit/" True Senale / Sinski Sit/" Version: HW-V: 1.0.4 FFac: SD Senale / Sinski Sit/" True Senale / Sinski Sit/" Version: HW-V: 1.0.4 FFac: SD Senale / Sinski Sit/" Senale / Sinski Sit/" Senale/ Sinski Sit/ Version: HW-V: 1.0.4 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>F 11.</th> <th></th>							F 11.	
Update / New Lette Verlanderung Info Unterstützt Mantag. 31. M. 2021 Samde NR-500 V/GER 03.013 Serial: NRS/KX0085AX00074 Twe Neu Montag. 15. Marz. 2021 Samde NR-500 V/GER 03.018 Serial: NRS/KX0085AX00017 False Update / Neu Letzte Verlanderung Info Unterstützt Aktualisierung Montag. 31. Mai 2021 "Swissbit" Unterstützt Keise Sinde Straft All Serial: NR-5/RX0085AX00017 True Serial: NR-5/C SD Serial: NR-5/RX0085AX0017 True							Einzeidatenau	itzeichnung
Aktualiserung Montag. 31. Mai 2021 Samak NR-500 V/GER 03.013 Serial: NR5xV20085AXC00074 True Neu Montag. 15. Marz 2021 Samak NR-500 V/GER 03.013 Serial: NR5xV20085AXC00074 False Abtualiserung Update / New Lettet Veränderung Aktualisierung Info True Abtualiserung Montag. 31. Mai 2021 Swissbit* Version: HW-V: 1.0.4 FFac: SD Swissbit* Serial: 909EBC5EFAC4284490797D5D1232783505A92C53812F5306F440797D2E0C68A6 True	Update / New	Letzte Veränderung	Info	Unterstützt				
Neu Montag. 15. Mairz 2021 Samda NR-500 V/GER 03.008 Senial: NR5/xXQ30B5Ax800177 False Update / New Letzte Veränderung Info Unterstützt Aktualisierung Montag. 31. Mai 2021 "Switsbit" Unterstützt Senial: NR5-XCQ30B5Ax800177 False True Senial: NR6-S0 FRe-SD Senial: NR6-S02 Senial: NR6-S02* FRe-SD Senial: NR6-S02*	Aktualisierung	Montag, 31. Mai 2021	Sam4s NR-500 V:GER 03.013 Serial: NR5xRX30B5AXC00074	True				
Update / New Letzte Veränderung Info Unterstützt Update / New Letzte Veränderung Info Unterstützt Aktualisierung Montag, 31. Mai 2021 ["Swissbit" Version: HW-V: 1.0.4 FFe: 5D Serial: 909E0/5EFAC4284490797D5D1232783505A92C53812F5306F440797D2E0C68A6 Description: #SI-K-TR-0362"	Neu	Montag, 15. März 2021	1 Sam4s NR-500 V:GER 03.008 Serial: NR5xXQ30B5AXB00177	False				
Update / New Letzte Veränderung Info Unterstützt Aktualisierung Montag. 31. Mai 2021 ["Swissbit" Version: HW-V: 1.0.4 FW-V: 1.0.3 FFac: 5D True True Serial: 908E05EFAC4284490797D5D1232783505A92C53812F5306F440797D2E0C6846 Description: "BSI-K-TR-0362" True True							Absicherur	ngsdaten
Aktualisierung Montag. 31. Mai 2021 ["Switsbit" True Version: HIV-V: 10.3 FFe: SD Serial: 908E0SEFAC4284490797D5D1232783505A92C53812F5306F440797D2E0C68A6 Description: "BSI-K-TR-0362"	Update / New	Letzte Veränderung	Info			Unterstützt		
	Aktualisierung	Montag, 31. Mai 2021	"Swissbit" Version: HW-V: 1.0.4 FW-V: 1.0.3 FFac: SD Serial: 909EBC5EFAC4284490797DSD12327B350SA92C53812I Description: "BSI-K-TR-0362"	F5306F440797D2	2E0C68A6	True		
							Da	ten überne

Drücken Sie dann bitte den Button Daten Übernahmen.

Sobald die Daten übernommen wurden gelangen Sie automatisch wieder in den Home Bildschirm.

TSE Datensicherung MDMS-3



Schritt 7: Wählen Sie die Kasse im Home-Bildschirm mit einem Linksklick aus und drücken Sie die Schaltfläche "Kasse öffnen".

Schritt 8: Sie können nun die TSE wieder in die Kasse einsetzen.



TSE Datensicherung MDMS-3

Schritt 9: Wenn Sie sich das Journal anschauen möchten, klicken Sie bitte auf den Button



MDMS 3.0.139 Professional Beta							- 0
<u>e</u>	Exportieren 338 Belege im Zeit #/0838 Bed. #1	raum 28.05.202 Lischrect	1 09:17:00-31.05. nnung	2021 12:13:00 28.05.2021 09:18	× 55		
	2021 - Mai 2021 - April	PLU1 PLU2 TOTAL BAR	Tisch# 1	2/2	1,00 € S1 1,00 € S2 2,00 €		
b		# 1 2	Netto Ste 0,84 € 0,1 0,93 € 0,0	euer Rate 16 € 19,00% 17 € 7,00%	Brutto 1,00 € 1,00 €		
ntransf				-			
Date		#76839 Bed. #1	Registrie	- erbon	28.05.2021 09:18		
ngen		PLU1 PLU2 TOTAL BAR			1,00 € S1 1,00 € S2 2,00 € 2,00 €		
stellu **		# 1 2	Netto Ste 0,84 € 0,1 0,93 € 0,0	euer Rate 16 € 19,00% 07 € 7,00%	Brutto 1,00 € 1,00 €		
Ë	Anzeigen	Seite 1	Bo	ns drucken		Seite	

Schritt 10: Nun können Sie sich den jeweiligen Monat auswählen und durchsuchen.

Schritt 11: Mit dem Button Exportieren können Sie den DSFIN-VK Export ausführen.

MDMS 3.0.139	Professional Beta			_						-	σ	\times
		Bon-Anzeige E	xportieren									
0		Von Jahr, Monat										
ř.		2021 - April							•			
		bis Jahr, Monat										
		2021 - Mai •										
0												
Ť		Export starten										
•		Datum	Format	Varcion	Filer	Aktion						
		15 04 2021 15:59	DSEinVK	200	78.69 MR Daten in 32 Datei(en)	AKION						
5		15.04.2021 15.55	DSHITVK	2.0.0	70,05 WD Daten in 52 Datei(en)	Offnen	speichern unter					
ų.												
ŝ												
0												
	-											
5												
ž												
ő												
-												
-												
ē												
ō												
Ę												
i ≦ %o												
0												
5												
_												
ш												